

7219

MODEL 8212USB,7219のソフトウェア KEW Report のイン ストール手順について説明します。

1. はじめに

●インターフェース 本製品はUSBインターフェースを装備しています。 通信方式 :USB Ver1.1準拠

USB通信で以下のことが行えます。 ・本体の内部メモリ内のデータをパソコンへダウンロード

●パソコンの推奨動作環境 ■OS (オペレーションシステム) 対応OSは弊社ホームページを確認してください。 ■画面表示 解像度1024×768ドット、65536色以上 ■HDD (ハードディスク)

空き容量100Mbyte以上 ●商標について

■Windows[®]は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから 行うことができます。 www.kew-ltd.co.jp

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

4. COMポート番号の確認

(1)「スタート」ボタン 🔳 を右クリックし、「デバイスマネ ージャー」をクリックします。

アノリと機能	
電源オプション	
イベント ビューアー	
システム	
デバイス マネージャー	
ネットワーク接続	
ディスクの管理	
コンピューターの管理	
Windows ターミナル	
Windows ターミナル (管理者)	
タスク マネージャー	
設定	
エクスプローラー	
検索	
ファイル名を指定して実行	
シャットダウンまたはサインアウト	>
デスクトップ	

2. [KEW Report] のインストール

(1)最初に以下を確認します。

- ■インストールする前に、パソコンで起動しているす べてのアプリケーションを終了させてください。 ■インストールが終了するまで、本体を接続しないで
- ください。 ■Administrator(コンピュータの管理者)権限でイン
- ストールを行ってください。

(2)弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロー ド」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア"KEW Report"のインストール方法を参照してインストール してください。

(3)ダウンロードが完了しましたら、「setup_JPN.exe」を実 行し、「次へ」をクリックしてください。

(4)ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただ き、「同意します」をチェックして「次へ」をクリッ クします。



(5)インストールの情報を確認して「インストール」をク リックするとインストールを開始します。

(2) [ポート(COMとLPT)]	を選択し、	製品に割り振られた
COMポート番号を確認	思します。	

■ デバイスマネージャー	-	×
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(E)		
(+ +) □ □ □ 0 □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
V 🛃 DESKTOP-OSFFIHR		
> DVD/CD-RUM (51)		
> The Alayatapi John		
> = 3723-9-		
> W 772N CFX 8407-4 J2NU-2-		
> #/ 2+1974 7/14		
> m y)rgr/J/m-x/r		
> y)(y)(y)(y)(y)		
> um 71A/V1 /7//7=		
> = +>(-)->/)))		
> m L1=+>1/2=>L1 A 7/(1 A		
) 目 パロセラリ 、目 ポータゴル ドバイフ		
WDM (2005 (COM/12))		
マウスシモの(その) ボインティング デバイス		
1 I I A_		
x iii 1=1(-++), ≥(17), (2 1)/(0-5-		
) 圖 印刷书7-		
> Sea 記憶は12/50-5-		

(3) COMポート番号が (COM1) ~ (COM32) 以外のとき、 「5. COMポート番号の変更」を行って下さい。

1/1 1. 00	Mボート番号	の確認」	を(3)	まで進	めます
(2) 「製品名	(COMx)」を	選択した	状態で、	プロバ	パティ
リックす	-る。				
書 デバイスマネージャー				-	o x
77+11/(F) 操作(A) 表示	R(V) ^JL7(H)				
> ■ ←ボード > ■ マンス・ク・・ ■ マンス・ク・・ ■ > ■ マンス・ク・・ > ■ マンス・ク・ > ■ マンス・ク・ > ■ マントンなック・ > ■ アントンなック・ > ■ ボーンなック・ > ■ ボーンなック・ > ■ ボーンなック・ > ■ ボーンなック・ <	はログーム フントローラー ス オント ス アー ラー フェイズ ダブバイス ロ ロ ロ レデイバーの事業(中)				
W NEVY DOD:	トライバーの更新(P)				
 ※ Rev Gal ※ マウスとそのほ ※ モニター ※ ユニパーサル 5 	デパイスを無効にする(D) デパイスのアンインストール(U)				

(6)「完了」を押してインストールが終了します。 引き続き、USBドライバのインストールが始まります。 「3. USBドライバのインストール」を行って下さい。



※PCソフトウェアのアンインストールについて 「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、「KEW **Report」**を削除してください。



KEW USBシリアルオ	ポートドライバ Ver.2.02 インストーラ		
エンド ユーザラ	イセンス契約		
0	統行するには、使用許諾契約に スクロール バーまたは PageDow	同意してください。契約書の全体を n キーを使ってください。	お読みになるに
	ソフトウェア使用許諾契約書		
	共立電気計器株式会社(ドウェアブログラム(以下本許諾 使用する権利を許諾します。 お客様は本計話製品を使用:	以下弊社といいます)は、お客様(ご弊 製品といいます)を本使用料語契約 (客様が本使用料語契約)にこ同意(することはできません。	社が提供すると の各条項に従い いただけない場合
	 (1)お客様は本許諾製品を日 	本国内において、お客様に自身が使	用するために、お
	○同意する(A) ○同意しない(Q)	名前を付けて保存(5) EDBI
		< 戻る(B) 次へ	N >

(3)「ポートの設定」タブを選び「詳細設定」をクリック する。

205 (COM12)のプロパティ			×
ミ ボートの設定 ドライバー 詳細	イバント		
ビット/粉(風)	9600	~	
データピット(型)	8	~	
パリティモン	なし	~	
ストゥアピット(5)	1	~	
7日~制御(5):	なし		
1418	82.(<u>)</u> E240	π≠®)	
36	<u>BT.Q</u> Risc	Π(f(E))	

(4)「COMポート番号」から、COM 1 ~ COM32 の番号 を選ぶ。選択後、「OK」を選んで終了する。

COM术-卜香号(P): COM12		☑ [ОК
USB転送サイズ			キャンセル
低ポーレートでのパフォーマンスを修正す	お場合は、低い設定に	してください。	FF==(本/p)
高速パフォーマンスの場合は、高い設定	目にしてください。		NUEIE
受信 (バイト):	4096 V		
送信 (パイト):	4096 ~		
BMオプション		その他のオブション	
レスポンス問題を修正するには、低い限	定にしてください	ブラヴアンドブレイ認識 シリアルプリンター認識	
待ち時間 (msec):	16 ~	パワーオフキャンセル	
		USB未接続	
916P71		クローズW特のRTSBRC定	U
最小読み込みタイムアウト (msec):	0 ~	と動作りのモナムコントロール無久加え足 Enable Selective Surpand	U
最小来会込みな()、Trink (mear)。		Selective Suspend Idle Timeout (secs)	: s v

6. [KEW Report] の起動

_______ デスクトップ上の**「KEW Report」**アイコンをクリック するか又は**「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW** Report」をクリックして起動させます。

(5) COMポート設定

「KEW Report」メインウィンドウの「通信」→「COMポー ト」をクリックし、COMポート番号を設定します。

COM Port		-
ボート番号	COM8	•
	OK	キャンセル

(6) ダウンロード

「KEW Report」メインウィンドウの「通信」→「ダウ ンロード」をクリックします。ダウンロードが正しく 動作すると次のようなウィンドウが表示されます。 また、「ファイル」→「終了」をクリックするか、 ィンドウ右上の[x]をクリックすると、プログラムを終 了します。

Date No Place No Function
 International Control (International Control (Internationa) Control (International Control (International Control
 Data
 Data
 Data
 Distance
 <thDistance</th>
 <thDistance<

操作方法等の詳細は、ヘルプをご覧下さい。





