

MODEL 8241のソフトウェアDMMアプリケーションのインスト ール手順について説明します。

1. はじめに

- インターフェース 本製品はUSBインターフェースを装備しています。
- USB仕様 Ver1.1準拠 USB通信で以下のことが行えます。 ・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンヘダウンロ ード
- ・リアルタイムデータ受信
- ソフトウェア
- DMMアプリケーション
- パソコンの推奨動作環境
- ・OS (オペレーションシステム) 対応OSは弊社ホームページを確認してください。
- ・メモリ
- 64Mbyte以上
- 解像度1024×768ドット、65536色以上 ・HDD (ハードディスク)
- 空き容量10Mbyte以上
- 通信コマンド
- 通信コマンドなどの説明は、MODEL8241の取扱説明書を 参照ください。
- 商標について
- ・Windows[®]は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行う
ことができます。
www.kew-ltd.co.jp

₭ 共立電気計器株式会社

(5) 「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「参照 (R)...」を選択して下さい。



(6) (1)でダウンロードした「MODEL8241USBDriver」内の「DRIVER」 フォルダを選択して「OK」を選択して下さい。



- 2. DMMアプリケーションのインストール
- (1) 最初に以下を確認します。
 - ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべ てのアプリケーションを終了させてください。 ・インストールが終了するまで、本体を接続しないでくだ
 - さい。 ・Administrator (コンピュータの管理者) 権限でインストー ルを行ってください。
- (2) 弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→「ソ フトウェア」から、PCソフトウェア "DMMアプリケーション" のインストール方法を参照してインストールしてください。
- (3) ダウンロードが完了しましたら、「setup_JPN.exe」を実行 し、「次へ」をクリックしてください。
- (4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、 「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



- (5) インストールの情報を確認して「インストール」をクリック するとインストールを開始します。
- (7) 「次へ」を選択し、下図が表示された場合には、「インスト ール(I)」を選択してください。





MODEL 8241

(6) 「完了」を押してインストールが終了します。



3. USBドライバのインストール方法

- (1) 弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→ 「ソフトウェア」から、PCソフトウェア "DMMアプリケーシ ョン"のインストール方法を参照してインストールしてくだ さい。
- (2) MODEL8241とパソコンを付属のUSBで接続してください。 「スタート」ボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」を クリックします。

アプリと機能	
電源オプション	
イベント ビューアー	
システム	
デバイス マネージャー	
ネットワーク接続	
ディスクの管理	
コンピューターの管理	
Windows ターミナル	
Windows ターミナル (管理	里者)
タスク マネージャー	
設定	
エクスプローラー	
検索	
ファイル名を指定して実行	
シャットダウンまたはサインス	Pウト >
デスクトップ	

(9) 下図のように2つのドライバーがインストールされると完 了です。

豊 デバイスマネージャー	-	×
7ァイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(E)		
= ⇒ ⊠ ⊠ ⊡ & E E × €		
> 🏣 システムデバイス		
> 量/ セキュリティテバイス		
> デ ソフトウェア コンホーネント		
> 1 77671797173		
> = 71X9 1717		
> 1 71,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,		
> = 77/7/7/79/79-		
> m [2=+22129=221.5701.5		
> E 70079		
MODEL S241 (COM3)		
■ マウスとそのほかのポインティング デバイス		
> = F_7-		
✓ 単 ユニパーサル シリアル パス コントローラー		
Intel(R) USB 3.20 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft)		
WODEL 8241		
USB Composite Device		
USB ルート ハブ (USB 3.0)		
■ US8 大容量記憶装置		
第 汎用 SuperSpeed US8 バブ		
第 洗用 US8 ハブ		
> 書 印刷キュー		
> 24 記憶域32/10-5-		

4. USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストール出来な い場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、イン ストールをやり直してください。

パソコンとMODEL8241をUSBで接続します。

- (2) スタートボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」を 選択します。
- (3) 他のデバイスにある 「MODEL8241」 の項目で、右クリック します。
- (4) 「削除」 をクリックして、 一度 USB ドライバをアンインスト ールします。



- (5) パソコンに接続しているUSBコードを一度外して、再度接 続します。
- (6) 新しいハードウェアが認識されましたら、「USBドライバの インストール」の手順にしたがって、インストールを完了し て下さい。

(2) G U 閉

- (3) 「ほかのデバイス」にある「MODEL8241」を右クリックし て下さい 項目の中から「ドライバーの更新(P)」を選択して下さい。



(4) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索 (R)」を選択して下さい。

Cird	7
→ コン ドライ	ビューターを参照してドライバーを検索(<u>R)</u> バーを手動で検索してインストールします。



MEMO

– 🗆 ×



