



Quality and reliability is our tradition


KYORITSU

低圧用検電器 KEW 5711

LEDライト付き非接触検電器



検電機能 ブザー音とともに、先端が光るので、
検電状態が簡単に識別できます。



- 音と光で活線をお知らせ
- 先端白色LEDライト付き
- バッテリーセルフチェック機能搭載
- 2種類の感度をボタン1つで簡単に切り換え



実物大



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

ボタンを押さずに、すぐに検電

常時スタンバイタイプなので、作業時に電源を入れる必要がありません。取り出してすぐに使えて、電源の入れ忘れによるヒューマンエラーを防止します。




スタンバイ時の消費電力は、非常に小さいため待機状態であれば1年以上使用可能です。また電源には入手性の良い単4形乾電池を採用しています。

※始業前点検による動作確認は必ず行ってください。

感度切換機能

ボタンを長押しすることで高感度モードに簡単に切り換えることができます。

※100V・200Vの判別は出来ません



高感度モード時はモール内の活線の検出などに活用できます。極性の判別ではなく活線の有無をチェックしたい時に便利なモードです。

● KEW 5711 仕様

動作電圧範囲	AC90～1000V (Lo 低感度モード) AC20～1000V (Hi 高感度モード)
使用周波数範囲	50/60Hz
使用温度範囲	-10～+50℃
保存温度範囲	-20～+60℃
環境条件	高度2000m以下、屋内
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V 汚染度2
使用電池	単4形乾電池 LR03/R03 (1.5V) ×2
連続使用可能時間	約10時間 (検電状態、LR03使用時)
外形寸法	153(L) × Φ20mm
質量	約40g (電池含む)
本体付属品	単4形乾電池LR03×2、取扱説明書

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池 TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862
四国オフィス	〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191
九州オフィス	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750
製品の使用に関するお問い合わせ	
お客様相談室	0120(62)1172 (9:00～12:00, 13:00～17:00 土・日・祝日を除く)