

低圧用検電器 MODEL DX-04



- ペンタイプの洗練されたデザイン
- 対地電圧100V、200Vを判別可能
- 4段階のLED表示と音で検電の確認が可能
- 低圧用検電器(AC80V~600V)
- 裸線・被覆線の切り替えタイプ
- 50/60Hz共用

製品の詳しい仕様・価格等は こちらからご確認いただけます



実物大

● MODEL DX-04 仕様

測定電圧範囲	AC80V~600V
動作開始電圧 (裸線·対地電圧)	 ・1個目のLEDは対地電圧 55V±15V以上で発光 ・2個目のLEDは対地電圧 75V±15V以上で発光 ・3個目のLEDは対地電圧 130V±15V以上で発光 ・4個目のLEDは対地電圧 150V±15V以上で発光 ・発音は1個目のLEDの発光時から開始
使用周波数	50/60Hz 共用
使用温度範囲	0°C~+40°C
対象電線	裸線·被覆線
絶縁耐力	AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
発光	8000ルクスの場所で確認できる
発音	50cmで50dB以上
使用電池	コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1
外形寸法/質量	147(L)×28(W)×21.5(D)mm/約35g(電池含む)
本体付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書









安全にお使いいただくために で使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139

大阪オフィス

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル 306(6337)8648 FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052 (939) 2861 FAX. 052 (939) 2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 ☎ 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせー

お客様相談室

(学) 0120-62-1172 (9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く)