

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

デジタル絶縁抵抗計 KEW 3021A/3022A/3023A

**測定スピードを追求し、
約1秒で測定結果を表示**



Photo: KEW 3021A

**手元でスイッチオン!
ラクラク測定のプロープが付属**

KEW 3021A 125/250/500/1000V

KEW 3022A 50/100/250/500V

KEW 3023A 100/250/500/1000V

- 絶縁抵抗測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を一台に集約
- リモートスイッチ付プローブ標準装備
- コンパレータ機能: 表示とブザーで良否の判定が可能
- メモリー機能: 99件のデータを格納
- 製品保護カバーとバックライトを装備
- セーフティロック機能: 500V, 1000Vレンジでの誤設定を防止

標準価格: 32,000円(消費税別)

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 3021A/3022A/3023A 仕様

		3021A				3022A				3023A			
絶縁抵抗計	定格測定電圧	125V	250V	500V	1000V	50V	100V	250V	500V	100V	250V	500V	1000V
	有効最大表示値 (オートレンジ)	4.000/40.00/ 200.0MΩ		4.000/40.00/400.0/2000MΩ		4.000/40.00/ 200.0MΩ		4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ		4.000/40.00/ 200.0MΩ		4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ	
	第1有効測定範囲	0.2~20MΩ	0.2~40MΩ	0.2~200MΩ	0.2~1000MΩ	0.2~20MΩ	0.2~40MΩ	0.2~200MΩ	0.2~20MΩ	0.2~40MΩ	0.2~200MΩ	0.2~1000MΩ	
	中央表示値	5MΩ		50MΩ		5MΩ		50MΩ		5MΩ		50MΩ	
	確度	±2%rdg±6dgt				±2%rdg±6dgt				±2%rdg±6dgt			
	第2有効測定範囲	0.110~0.199MΩ											
		20.01~ 200.0MΩ	40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	1001~ 2000MΩ	20.01~ 200.0MΩ	40.1~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	20.01~ 200.0MΩ	40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	1001~ 2000MΩ	
	確度	±5%rdg±6dgt				±5%rdg±6dgt				±5%rdg±6dgt			
低抵抗計	定格電流	定格測定電圧 × 1000Ω の値の試験抵抗を接続したとき DC1.0~1.2mA											
	短絡電流	DC1.5mA以下											
	オートレンジ	40.00/400.0 Ω											
	確度	±2%rdg±8dgt											
	開放回路電圧	5V±20%											
	短絡電流	DC220±20mA											
電圧計	ヒューズ	速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V (φ6.35×32mm)											
	測定範囲	AC 20~600V (50/60Hz) DC -20~-600V/ +20~+6 00V											
	確度	±3%rdg±6dgt											
その他機能	・データホールド	・0Ω ADJ.		・オートディスチャージ		・バーグラフ表示		・メモリ機能		・コンパレータ		・活線警告	
	・オートパワーオフ	・バッテリー警告表示		・バックライト		・セーフティロック		・リモート測定		・測定ボタンロック(連続測定)			
一般仕様	適合規格	JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CATⅢ 600V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1、保護等級:IP40											
	外形寸法/質量	105(L)×158(W)×70(D)mm / 約600g											
	電源	単3形マンガン乾電池(R6P)×6 又は 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6											
	付属品	7150A (リモートスイッチ付き測定プローブセット) ¥5,800 (消費税別)、8923 (ヒューズ 0.5A/600V) ¥100 (消費税別)、9121 (肩掛ベルト) ¥500 (消費税別)、単3形マンガン乾電池 (R6)×6、取扱説明書 ¥300(消費税別)											
	オプション	7115 (高所プローブセット)、8016 (先端金具・フック)、9089 (コード収納部付携帯ケース)											

コンパレータ機能

基準値を任意に設定し、測定値と比較、**FAIL**・**PASS**マークとブザー音で判定結果を知らせます。

測定値 (FAIL表示) < 基準値 ≤ 測定値 (PASS表示)

ブザー音はFAIL時PASS時どちらかの選択ができます。

1MΩ測定時

基準値を10MΩに設定

100MΩ測定時

● 7150A [リモートスイッチ付き測定プローブセット ¥5,800 (消費税別)] (標準付属)

7103A リモートスイッチ付き 測定プローブ 4,800円(消費税別) 5,000円(消費税別)	7161A フラット テスト棒 700円(消費税別) 1,000円(消費税別)	7131B 安全ワニグチ クリップ 1,100円(消費税別) 1,500円(消費税別)	8017 先端金具 リング 700円(消費税別)	9120 コード ケース 1,000円(消費税別)

● オプション

	8016 先端金具・フック 870円(消費税別)
	7115 高所測定 プローブセット 12,500円(消費税別)
	9089 コード収納部付携帯ケース 2,500円(消費税別)

● 標準価格 デジタル絶縁抵抗計 KEW 3021A/3022A/3023A 32,000円 (消費税別)

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く)