



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

低圧用検電器 MODEL DX-04

裸線・被覆線対応で
100V・200Vの判別も可能



実物大

- ペンタイプの洗練されたデザイン
- 対地電圧100V、200Vを判別可能
- 4段階のLED表示と音で検電の確認が可能
- 低圧用検電器(AC80V~600V)
- 裸線・被覆線の切り替えタイプ
- 50/60Hz共用

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます



共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● MODEL DX-04 仕様

測定電圧範囲	AC80V～600V	
動作開始電圧 (裸線・対地電圧)	・1個目のLEDは対地電圧 ・2個目のLEDは対地電圧 ・3個目のLEDは対地電圧 ・4個目のLEDは対地電圧 ・発音は1個目のLEDの発光時から開始	55V±15V以上で発光 75V±15V以上で発光 130V±15V以上で発光 150V±15V以上で発光
使用周波数	50/60Hz 共用	
使用温度範囲	0°C～+40°C	
対象電線	裸線・被覆線	
絶縁耐力	AC2000V/1分間(検知子～スイッチ間)	
発光	8000ルクスの場所で確認できる	
発音	50cmで50dB以上	
使用電池	コイン型リチウム電池CR2032(3V) × 1	
外形寸法/質量	147(L) × 28(W) × 21.5(D)mm/約35g(電池含む)	
本体付属品	コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書	



⚠ 安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862
四国オフィス	〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191
九州オフィス	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室  0120(62)1172 (9:00～12:00, 13:00～17:00 土・日・祝日を除く)