



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

# Bluetooth®通信機能搭載アナログ絶縁抵抗計 KEW 3441BT

## IoT時代のアナログメガ!



Android™、iOSの  
タブレットに対応

KEW  
CONNECT



アナログの使いやすさはそのままに、  
測定結果をタブレットで保存

- 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
- Bluetooth®通信機能搭載
- 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
- 片手で持てる軽量コンパクトサイズ
- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
  - 見やすいスケール目盛
  - 抵抗状態をLEDの色で確認  
(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
  - リモート測定スイッチ付き測定コード
  - 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース

- 製品の詳しい仕様・価格等は  
こちらからご確認いただけます



## ● KEW 3441BT 仕様

	125V	250V	500V	1000V
定格測定電圧				
有効最大表示値	200MΩ			2000MΩ
中央表示値	5MΩ			50MΩ
開放回路電圧	定格測定電圧の1.2倍以下			
定格電流	1.0~1.2mA			
短絡電流	1.5mA以内			
第1有効測定範囲	測定範囲 0.1~100MΩ			1~1000MΩ
	確度 指示値の±5%以内			
第2有効測定範囲	測定範囲 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛			
	確度 指示値の±10%以内			
0及び∞目盛の確度	目盛長の0.7%以下			
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	測定範囲 AC 0~600V(45~65Hz) / DC 0~600V			
	確度 最大目盛値の±5%			
適合規格	JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 保護等級: IP40			
通信インターフェース	Bluetooth® 5.0			
使用電池	単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)×4			
外形寸法/質量	97(L)×156(W)×46(D)mm / 約440g(電池含む)			
本体付属品	7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具・ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛けベルト)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書			
別売オプション	7243A(L型プローブ)、8016(先端金具・フック)、9186A(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)			

\*Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

iOSはCisco Technology, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

## 絶縁抵抗測定の効率アップ

アナログの使いやすさ



データ記録/通信機能



現場でのスピーディーな測定と  
測定データの管理機能の両方にに対応



KEW Smart

キュースマート クラウド版 Advanced

現場の測定データを  
その場でタブレット  
やスマートフォンに  
転送。  
手書きの記録が不  
要で、報告書の作  
成も効率的。

Google play または App Store にて無料配信


## ● 本体付属品



コード長: 1,400mm



コード長: 2,000mm  
7261A ワニグチコードセット



78mm  
8017A 先端金具・ロング



9173 携帯用ケース



9121 肩掛けベルト

## ● 別売オプション



7243A L型プローブ



8016 先端金具・フック

コード長: 1,650mm

### LEDライト・スケール照明

暗い場所での測定に役立つ自動点灯するスケール板照明と測定物を照らすLEDライト



### 活線警告LED



赤: AC

橙: DC

### 電池状態 LED



緑: 通常時

赤: 電池消耗時

### 1000V誤印加防止機構

1000Vレンジと500Vレンジの間の空きレンジにより、意図せず1000Vに設定されることを防ぐ



### 製品動画紹介

スマートフォンやタブレット端末の  
バーコードリーダーで読み取ってください。



### 携帯用ケースへの収納

測定コード収納ケース  
(9187) は、本体収納  
ケース (9186A) に  
取り付け可能です。



## 安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20  
TEL. 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル  
TEL. 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池  
TEL. 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28  
TEL. 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

九州オフィス

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前  
TEL. 092(419)7162 FAX. 092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室

0120(62)1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)