Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

絶縁・接地抵抗計
MODEL 6017 / 6018

メガとアースが1つになった
オールインワン測定器



photo： 6018

- **簡易測定（2極法）が可能**
- **オートディスチャージ機能付**
  測定が終わると自動的に充電した電圧を放電
- **回路に電圧がある場合、自動的に切り替わる AC600Vレンジ**
- **補助接地抵抗の影響が確認できるLED警告機能付**
- **衝撃に強いエラストマーケース採用**
- **暗い場所に便利なスケール照明付**
- **両手で作業ができる肩掛ベルト付**

●製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

MODEL 6017　MODEL 6018

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

MODEL 6017 / 6018 仕様

モデル名	6017			6018		
絶縁抵抗計						
定格測定電圧	125V	250V	500V	250V	500V	1000V
有効最大表示値	20MΩ	50MΩ	100MΩ	50MΩ	100MΩ	2000MΩ
中央表示値	0.5MΩ	1MΩ	2MΩ	1MΩ	2MΩ	50MΩ
第1有効測定範囲	0.02～10MΩ	0.05～20MΩ	0.1～50MΩ	0.05～20MΩ	0.1～50MΩ	2～1000MΩ
確度	指示値の±5%					
第2有効測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛					
確度	指示値の±10%					
接地抵抗計						
測定範囲	0～12Ω/0～120Ω/0～1200Ω(簡易測定)(精密測定)					
確度	最大目盛値の±3%					
地電圧測定範囲	AC 0～12V					
確度	最大目盛値の±3%					
電圧計						
測定範囲	AC 0～600V					
確度	最大目盛値の±3%					
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61557、JIS C 1302:2002準拠					
使用電池	単3形乾電池 R6 (1.5V)×8					
外形寸法/質量	130(L)×183(W)×100(D)mm / 約1000g(電池含む)					
本体付属品	7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)　7131B(安全ワニグチクリップ)　7161A(フラットテスト棒) 8017(先端金具･ロング)　9092(コードケース)　9121(肩掛けベルト) 単3形乾電池 (R6)×8、取扱説明書					
別売オプション	7150A(リモートスイッチ付測定プローブセット)　7241A(精密測定用コード[赤黄緑 各1.5m]) 7245A(精密測定コードセット)　8016(先端金具･フック) 8259(端子アダプタ[赤黄緑])					

本体付属品



7103A
リモートスイッチ付測定プローブ
ライン側1,000mm　アース側1,550mm



7131B
安全ワニグチクリップ



7161A
フラットテスト棒



8017
先端金具･ロング



9092
コードケース



9121
肩掛けベルト

別売オプション





7150A
リモートスイッチ付測定プローブ
ライン側1,000mm　アース側1,550mm



7241A
精密測定用コード
[赤黄緑 各1.5m]



8016
先端金具･フック



7245A
精密測定用コードセット
7228A (精密測定用コード)
8032 (補助接地棒 [2本1組])
8200-03 (コードリール [3個])
9142 (キャリングバッグ)



8259
端子アダプタ
[赤黄緑]

安全にお使いいただくために　ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021　FAX.03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648　FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861　FAX.052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190　FAX.089(998)4191

九州オフィス　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL.092(419)7162　FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室　フリーコール 0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

●このリーフレットは2023年6月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。　MODEL 6017_6018-3J Jun 23 KEW